



### ■ 主要技术参数

图例	导轨×接线端子(规格及数量)								出线口方向	M16	M20	M25	M32	M40	M50	M63	M75
	1.5 <sup>2</sup>	2.5 <sup>2</sup>	4 <sup>2</sup>	6 <sup>2</sup>	10 <sup>2</sup>	16 <sup>2</sup>	35 <sup>2</sup>	50 <sup>2</sup>		—	G15	G20	G25	G32	G40	G50	G70
01 	1×12	1×12	1×10	1×8	—	—	—	—	D/X L/R	3 —	3 2	2 2	1 1	1 1	— 1	— —	— —
	—	—	—	—	—	—	—	—		—	2 —	2 2	2 1	1 1	— 1	— —	— —
02 	1×25	1×25	1×20	1×15	—	—	—	—	D/X L/R	7 —	5 4	3 3	3 3	2 2	1 1	— —	— —
	—	—	—	—	—	—	—	—		—	2 —	2 2	2 1	1 1	— 1	— —	— —
03 	1×30	1×30	1×27	1×20	1×15	1×13	—	—	D/X L/R	8 —	6 5	4 4	3 3	2 3	— 2	— —	— —
	—	—	—	—	—	—	—	—		—	6 —	4 4	4 3	3 2	— 2	— —	— —
04 	1×49	1×49	1×41	1×31	1×24	1×20	—	—	D/X L/R	12 —	10 8	8 7	4 4	3 3	3 3	— —	— —
	2×39	2×40	2×31	2×18	—	—	—	—		—	7 —	5 5	3 3	3 2	2 2	— —	— —
05 	1×49	1×49	1×41	1×31	1×24	1×20	1×10	—	D/X L/R	20 —	14 12	12 9	7 7	5 4	3 3	3 2	2 2
	2×40	2×40	2×31	2×18	—	—	—	—		—	11 —	8 6	7 5	4 3	3 2	2 1	1 1
06/06.1 	1×102	1×51	1×43	1×32	1×26	1×21	1×17	1×8	D/X L/R	20 —	14 12	12 9	7 7	5 4	3 3	3 2	2 2
	2×73	2×49	2×41	2×31	2×24	2×20	—	—		—	16 —	11 9	9 6	6 6	3 3	2 3	2 2
07 	1×102	1×102	1×86	1×64	1×52	1×42	1×34	1×16	D/X L/R	32 —	22 18	18 12	12 12	6 6	4 6	4 4	4 4
	2×102	2×98	2×82	2×62	2×48	2×40	—	—		—	20 —	14 12	12 7	7 5	3 3	3 3	2 2

注：以上参数仅供参考，具体以图纸为准。

### ■ 外形及安装尺寸

